

# WZ-400

## INDICATEUR D'ACTION À DISTANCE ADRESSABLE

L'indicateur WZ-400 est utilisé pour informer par les voyants LED des événements sélectionnés dans le système d'alarme incendie. Les événements peuvent concerner :

- un seul détecteur / un seul module de la ligne latérale :
  - alarme déclenchée par un détecteur / module
  - un détecteur / module défectueux
  - un détecteur / module bloqué
- zones :
  - alarme dans la zone
  - dispositif défectueux dans la zone
  - dispositif bloqué dans la zone
- groupes :
  - activation des sirènes dans le groupe
  - dispositif défectueux dans le groupe
  - dispositif bloqué dans le groupe

L'indicateur est conçu pour fonctionner dans la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie adressable **ACSP-402**.

- signalisation optique par voyants LED
- signalisation commandée par la centrale :
  - possibilité de relier l'indicateur à un seul détecteur, à un seul module de la ligne latérale, à une zone ou à un groupe
  - sélection des événements signalés
- isolateur de court-circuit double face
- alimentation par la ligne de détection



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensions du boîtier                        | 84 x 84 x 30 mm           |
| Températures de fonctionnement               | -10°C...+55°C             |
| Poids                                        | 56 g                      |
| Humidité maximum                             | 93±3%                     |
| Consommation de courant lors de la détection | 200 µA                    |
| Consommation de courant lors de l'alarme     | 1,4 mA                    |
| Tension d'alimentation                       | 18...26 V DC              |
| Signalisation d'événements (alarme incendie) | świecenie ciągłe          |
| Signalisation d'événements (blocage)         | wolne miganie (0,91 Hz)   |
| Signalisation d'événements (endommagement)   | szybkie miganie (3,65 Hz) |