

# ROP-400/EU

## ADRESSIERBARER HANDFEUERMELDER

Der Handfeuermelder **ROP-400** ermöglicht eine manuelle Alarmauslösung bei einer Branderkennung. Er ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP-402** vorgesehen.

- rückstellbare Kunststoffscheibe
- **ROP-KEY-U** Schlüssel (im Lieferumfang) ermöglicht:
- Testen
- Rückstellung

LED zur optischen Signalisierung  
 bidirektionaler Kurzschlussisolator  
 Stromversorgung aus der Melderlinie  
 optionales Montagegehäuse – **ROP-BT** / **ROP-BS**  
 optionale Schutzklappe zum Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung  
 – **ROP-FLAP**



## TECHNISCHE DATEN

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur                            | -10°C...+55°C   |
| Gewicht                                       | 86 g            |
| Max. Luftfeuchtigkeit                         | 95%             |
| Abmessungen                                   | 87 x 87 x 40 mm |
| Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand | 170 µA          |
| Stromaufnahme im Brandmeldezustand            | 450 µA          |
| Spannungsversorgung                           | 18...26 V DC    |