

MMD-300

FUNK TÜR- UND FENSTER-MAGNETKONTAKT

Der Tür- und Fenster-Magnetkontakt dient zur Außenhautüberwachung des Objektes. Dank dem **MMD-300** Magnetkontakt reagiert das Alarmsystem noch bevor der Einbrecher in das geschützte Objekt eindringt.

- Betrieb mit den Zentralen **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** und **PERFECTA 64 M** (mit montiertem Modul **PERFECTA-RF**), dem Alarmmodul **MICRA** sowie den Funkbasismodulen **VERSA-MCU** und **MTX-300**
- Funksignale aus dem Magnetkontakt können durch **MRU-300** weitergeleitet werden
- zwei Reedkontakte, die die Auswahl des optimalen Montageortes ermöglichen,
- Eingang für Anschluss eines externen Melders, was die Überwachung von zwei Punkten (z.B. zwei Flügel eines Fensters) mittels eines Moduls ermöglicht,
- ein Energieverwaltungssystem, das einen mehrjährigen Betrieb garantiert, ohne die Lithium-Batterie CR123A austauschen zu müssen,
- Erkennung der Sabotage – Öffnung des Gehäuses oder Abreißen von der Wand
- Gehäusefarbe: weiß

Anwendung:

Überwachung von kleinen Objekten wie z.B.: Kioske, Sommerhäuser, Boutiquen, freistehende Garagen und Werkstätte

Lieferumfang:

Melder, Magnete für Aufbau- oder Einbau-Montage, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit des zusätzlichen Eingangs	312 ms
Umweltklasse	II
Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	80 µA
Max. Stromaufnahme	27 mA
Gewicht	64 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterie	CR123A 3V
Batteriebetriebsdauer (im Sparmodus, in Jahren)	ca. 3 Jahre