

MPT-300

HANDSENDER ZUR STEUERUNG DES MICRA SYSTEMS

Der MPT-300 Handsender dient zur Steuerung des MICRA Systems. Er ermöglicht, nicht nur auf einfache Weise das System scharf- und unscharf zu schalten, sondern kann auch einen Überfallalarm auslösen oder andere an das MICRA System angeschlossene Module (z.B. das Hoftor) steuern. Außerdem können Sie die einzelnen Tasten beliebig konfigurieren, so dass Sie seine Funktionsweise an Ihre Anforderungen anpassen können.

Eigenschaften:

- Möglichkeit der Scharf-/Unscharfschaltung, Auslösung des Überfallalarms, sowie Ein-/Abschaltung der an das MICRA System angeschlossenen Komponenten,
- fünf Tasten, deren Funktionsweisen im MICRA System zu definieren sind, was die Anpassung der Funktionalität des Handsenders an die Anforderungen und Gewohnheiten des Benutzers ermöglicht,
- ein praktischer Karabinerverschluss für Schlüssel etc.
- Konstruktion des Handsenders, die vor zufälligem Betätigen der Tasten in der Tasche schützt,
- Erkennung und Signalisierung einer schwachen Batterie des Handsenders über das MICRA System.

Anwendung:

Steuerung des MICRA Systems in kleinen Objekten z.B.: Kioske, Sommerhäuser, Boutiquen, freistehende Garagen und Werkstätte

Der Satz enthält:

Handsender, 2 CR2016 Batterien,
 Karabinerverschluss, Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	38 x 78 x 16 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Gewicht	30 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 100 m
Batterie	2 x CR2016 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	II