

# INT-TSG-W

## CLAVIER AVEC ÉCRAN TACTILE

Le clavier **INT-TSG** est une solution idéale pour les utilisateurs des systèmes d'alarme intelligents cherchant le confort d'utilisation quotidienne connu pour les Smartphones et tablettes modernes. L'alliance d'une petite taille du clavier **INT-TSG** et de son design attrayant s'intègre parfaitement à chaque arrangement de l'intérieur aussi bien moderne que celui décoré de façon traditionnelle. Son atout important est une petite épaisseur du boîtier, grâce à quoi, le clavier paraît se fondre dans le mur sur lequel il est installé.

L'aspect attrayant n'est toutefois pas son avantage unique. L'écran en couleur d'une diagonale de 4.3" a permis de concevoir un tout nouveau moyen de la gestion quotidienne des centrales **INTEGRA**. Le panneau tactile couvrant l'écran d'accueil, fabriqué en technologie capacitive, permet la commande aisée du système à l'aide d'un doigt. De grands pictogrammes lisibles facilitent l'exploitation des fonctionnalités offertes par le système.

Outre les commandes principales servant à armer ou désarmer le système, **INT-TSG** permet en une seule commande d'activer les séquences de commandes même très complexes grâce aux fonctions **MACRO**. C'est une solution idéale pour utiliser les fonctionnalités de la maison intelligente disponibles dans les centrales **INTEGRA**. Par exemple, l'activation de « séance de cinéma » fait descendre les volets roulants, déployer l'écran du vidéoprojecteur et s'allumer la lumière délicate et douce.

Le clavier **INT-TSG** offre aussi un accès rapide et facile aux informations sur l'état actuel du système. Grâce à la possibilité de définir les informations affichées en mode de l'écran d'état, il n'y qu'à jeter un coup d'œil pour voir si le système est armé, si l'éclairage à l'extérieur est activé ou, par exemple, si l'arrosage du jardin est mis en marche. En ce mode, le clavier peut également faire marcher le diaporama des photos.

### Caractéristiques :

- écran tactile capacitif répondant au toucher léger
- interface graphique utilisateur avec icônes en couleur
- fonctions **MACRO** facilitant la commande d'éléments de domotique
- voyants LED indiquant l'état actuel du système
- écran d'état adaptable aux besoins de l'utilisateur
- 2 zones (gérées uniquement par les centrales **INTEGRA** et **INTEGRA Plus**)
- possibilité d'activer des alarmes **PANIQUE**, **INCENDIE** et **AUXILIAIRE**
- coopération avec les centrales de la famille **VERSA** (**VERSA** Firmware v1.04 ou plus récent **INT-TSG Firmware v1.03** ou plus récent)
- option Réveiller
- option cadre photo
- volume réglable

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation (±15%)                         | 12 V DC             |
| Températures de fonctionnement                        | -10°C...+55°C       |
| Consommation de courant en veille                     | 250 mA              |
| Consommation max. de courant                          | 265 mA              |
| Poids                                                 | 165 g               |
| Humidité maximum                                      | 93±3%               |
| Classe environnementale selon EN50130-5               | II                  |
| Cartes mémoires gérées                                | microSD, micro SDHC |
| Dimensions du boîtier (largeur x hauteur x épaisseur) | 120 x 92 x 14 mm    |

