

VERSA-LCDR-WH

CLAVIER LCD

Le clavier VERSA-LCDR-WH est destiné à la gestion des centrales d'alarme de série **VERSA** et **VERSA Plus**. Son écran lisible et de gros boutons améliorent le confort de l'exploitation quotidienne pour les enfants et les personnes âgées. Le lecteur de cartes de proximité intégré assure en plus la commande du système sans avoir besoin de se rappeler le mot de passe. Son avantage supplémentaire, ce sont des boutons fonctionnels permettant d'armer rapidement le système ou d'appeler à l'aide.

- grand écran LCD lisible
- voyants LED indiquant l'état du système et des partitions
- armement rapide à l'aide de touches fonctionnelles
- alarmes PANIQUE, INCENDIE, AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- rétro-éclairage de l'afficheur et des touches
- signalisation acoustique des événements sélectionnés du système
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- lecteur de cartes de proximité 125 kHz



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	139 x 124 x 22 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	30 mA
Consommation max. de courant	65 mA
Poids	240 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Grade de protection selon EN 50131	Grade 2