

# K-1

## MÁGNESES ÉRZÉKEŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei. A K-1 csavarozással pl. az ajtó vagy ablakkeretre felültére rögzíthető érzékelő. A K-1 két vízmentesen zárt részből áll: a reed kapcsolóból (mágneses érzékelőből) és a mágnesből.

A K-1 bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellel, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál.

A K-1 érzékelő kétféle színváltozatban, fehér (K-1) és barna (K-1 BR), érhető el.

- felületi szerelés
- zárt ház



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége    | 20 V DC    |
| Maximális csatlakozó áram                                | 20 mA      |
| Tömeg                                                    | 10 g       |
| Átmeneti ellenállás                                      | 150 Ω      |
| Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél | 360 000    |
| Érintkező anyaga                                         | Ru (Ruten) |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága   | 18 mm      |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága  | 28 mm      |