

# RK-4K

## 4-CSATORNÁS RÁDIÓS VEZÉRLŐ

Az **RK-4K** vezérlő lehetővé teszi a relékimenethez csatlakoztatott eszköz távvezérlő segítségével történő működtetését. A vezérlő alkalmas elektromos eszközök, pl. sorompók, kapuk, redőnyök és árnyékolók, stb. távoli vezérlésére. A vezérlő továbbá riasztóközpontokkal történő alkalmazást, így riasztórendszerek távoli működtetését, biztosító be-, illetve kimenetekkel is rendelkezik.

- 4 relékimenet (csatorna)
- eltárolható távvezérlők max. száma: 1024
- ugrókéddal biztosított átvitel
- számítógépes **RK Soft** programmal történő beállítási lehetőség
- 2 OC típusú kimenet
  - távvezérlő alacsony telepfeszültség jelzés
  - riasztórendszer élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés jelzés
- riasztórendszer állapotának felügyeletére szolgáló 2 bemenet
  - élesítés állapot információ
  - riasztás információ
- számítógépes csatlakozásra szolgáló RS 232 (TTL) port
- jelző LED
- ház kinyitását jelző szabotázskapcsoló
- DC vagy AC tápfeszültség
- tartozék 2db **T-4** távvezérlő



## MŰSZAKI ADATOK

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Működési hőmérséklet                 | -10°C...+55°C       |
| Tömeg                                | 90 g                |
| Maximális nedvesség                  | 93 ± 3 %            |
| A munka frekvencia terjedelme        | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Méret                                | 118 x 72 x 24 mm    |
| A táplálás feszültsége (±10%) [V AC] | 24 V AC             |
| relé kimenet                         | 1 A / 24 V DC/AC    |
| LV kimenet                           | 50 mA / 24 V DC/AC  |
| SS kimenet                           | 500 mA / 24 V DC/AC |