

INT-KSG-B

ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az érintőgombos **INT-KSG** kezelő nem csak vonzó kialakítással rendelkezik, hanem egyúttal leegyszerűsíti a fejlett riasztórendszerek mindennapos kezelését és az INTEGRA riasztóközpontok háziautomatizálási funkcióinak használatát. A MACRO funkciók segítségével egyetlen mozdulattal egész akciósorozatok indíthatók el. Ez a mód használható pl. összetett világítási forgatókönyvekhez.

- részletes rendszerinformációkat megjelenítő nagyméretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- sötét helyen történő használatot megkönnyítő billentyűzet háttérvilágítás
- mindennapos kezelését megkönnyítő új felhasználói felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- telepítő által meghatározható 4 menü (egyenként 16 tétel) és gyors felhasználói funkciók
- akciók sorozatának egyetlen mozdulattal történő elindítását lehetővé tevő MACRO tulajdonság
- gombnyomások jelzése LED-del és hanggal
- rendszer állapotjelző LED-ek
- PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása dedikált gombokkal
- rendszeresemények jelzése hanggal
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellal történő kommunikáció elvesztésének jelzése
- elérhető fehér (**INT-KSG-W**) és fekete (**INT-KSG-B**) kialakításban



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	165 mA
Maximális áramfelvétel	175 mA
Tömeg	320 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	143 x 156 x 22 mm