

K-1 2E BR

MÁGNESES ÉRZÉKELOŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei. A K-1 2E csavarozással pl. az ajtó vagy ablakkeretre felültére rögzíthető érzékelő. A K-1 2E két vízmentesen zárt részből áll: a reed kapcsolóból (mágneses érzékelőből) és a mágnesből. A két rész egymástól történő eltávolítása, a sértés jelzéseként, bontja az érzékelő áramkörét. Ezen kívül az érzékelő két, 2EOL kialakítású, a bemeneti vonal elenállásának megváltozása által az érzékelő szabotázását a vezérlőpanelnek jelző, 1.1 kOhm-os ellenállással is rendelkezik.

A K-1 2E bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellal, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál.

A K-1 2E érzékelő kétféle színváltozatban, fehér (K-1 2E) és barna (K-1 2E BR), érhető el.

- felületi szerelés
- 2EOL/NC kialakítású 1,1 kOhm ellenállások



MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	20 V DC
Maximális csatlakozó áram	20 mA
Tömeg	10 g
Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél	360 000
Érintkező anyaga	Ru (Ruten)
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	18 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	28 mm