

# K-2 BR

## MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen door een alarm te activeren wanneer ze geopend worden. De K-2 detector is ontworpen voor inbouwmontage, d.w.z. de elementen moeten in geschikt geprepareerde gaten in houten of kunststof deurkozijn, raamkozijn, enz. worden geplaatst. De K-2 bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en de magneet welke tegenover elkaar geplaatst moeten worden. Het verwijderen van het ene onderdeel van het andere scheidt het sensorcircuit, wat een activering betekent.



De K-2 is ontworpen voor gebruik met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC ingangen en ook kan worden gebruikt in automatiseringssystemen als bedieningselement.

Het K-2 magneetcontact is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit ( **K-2** ) en bruin ( **K-2 BR** ).

- inbouw
- gesloten behuizing

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Max. geschakeld voltage reedcontact | 20 V DC    |
| Max. geschakeld vermogen            | 20 mA      |
| Gewicht                             | 10 g       |
| Eindweerstand                       | 150 Ω      |
| Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)  | 360 000    |
| Materiaal contacten                 | Ru (Ruten) |
| Maak afstand                        | 28 mm      |
| Verbreek afstand                    | 40 mm      |