

# K-1 2E

## MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen door een alarm te activeren wanneer ze geopend worden. De K-1 2E detector is ontworpen voor opbouwmontage door deze met schroeven op bijv. het raamkozijn of deurkozijn vast te zetten. De K-1 2E bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en de magneet. Het verwijderen van het ene onderdeel van het andere scheidt het sensorcircuit, wat een activering betekent.

De K-1 2E is ontworpen voor gebruik met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC ingangen en ook kan worden gebruikt in automatiseringssystemen als bedieningselement.

Het K-1 2E magneetcontact is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (**K-1 2E**) en bruin (**K-1 2E BR**).

- opbouw montage
- twee ingebouwde 1.1K Ohm weerstanden voor 2EOL/NC configuratie
- gesloten behuizing



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Max. geschakeld voltage reedcontact | 20 V DC    |
| Max. geschakeld vermogen            | 20 mA      |
| Gewicht                             | 10 g       |
| Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)  | 360 000    |
| Materiaal contacten                 | Ru (Ruten) |
| Maak afstand                        | 18 mm      |
| Verbreek afstand                    | 28 mm      |
| EOL weerstanden                     | 2 x 1,1 kΩ |