

XD-2L

MULTIFUNCTIONELE DETECTOR

De XD-2L is een multifunctionele bekabelde detector met ingebouwde weerstanden, die kan werken met elk alarmsysteem. De XD-2L kan werken als: magneetcontact, trildetector, trildetector en magneetcontact, en als waterdetector.

De detector is verkrijgbaar in wit (**XD-2L**), bruin (**XD-2L BR**) of donkergrijs (**XD-L2 DG**).

- de optie om het detectortype te selecteren via DIP-switches
- werking:
 - magneetcontact:
 - detectie van het openen van een deur, raam, etc.
 - ingang voor het aansluiten van een NC-type bekabelde detector
 - 1 alarmuitgang
 - trildetector:
 - detectie van schokken en trillingen bij pogingen om een deur of raam te forceren
 - ingang voor het aansluiten van een NC-type bekabelde detector
 - 1 alarmuitgang
 - trildetector en magneetcontact:
 - detectie van schokken en trillingen bij pogingen om een deur of raam te forceren, enz.
 - detectie van het openen van een deur, raam, enz.
 - ingang voor het aansluiten van een NC-type bekabelde detector
 - 1 of 2 alarmuitgangen
 - waterdetector:
 - detectie van water/overstromingen
 - ingang voor het aansluiten van externe watersensor **FPX-1** (wit), **FPX-1 BR** (bruin) of **FPX-1 DG** (antraciet) – de sensor is los verkrijgbaar
 - 1 alarmuitgang
- selecteerbare alarmuitgang type (2EOL/NC of NC)
- selecteerbare EOL weerstanden voor 2EOL configuratie
 - alarm: 1.1kΩ / 2.2kΩ / 4.7kΩ / 5.6kΩ / 6.8kΩ
 - EOL: 1.1kΩ / 2.2kΩ / 4.7kΩ / 5.6kΩ
- ledindicator
- op afstand in-/uitschakelen van de ledindicator
- voedingsspanningsregeling
- sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing
- 2 magneten meegeleverd (voor opbouw- en inbouwmontage)

