

RX-2K

HANDZENDER CONTROLLER

- twee apart programmeerbare kanalen
- ondersteund tot 340 handzenders
- werkingsbereik tot 200 m in open veld
- lage batterij indicatie
- inschakel/uitschakel/herstel bevestiging
- RS-232 voor het programmeren en handzender beheer



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Voedingsvoltage	9...16 V DC
Stand-by verbruik	13 mA
Maximaal verbruik	50 mA
Gewicht	92 g
Afmetingen	118 x 72 x 24 mm
Relais uitgang	2 A / 24 V DC
SS uitgang	500 mA / 12 V DC