

VERSA-LCDR-WH

LCD BEDIENDEEL

Het **VERSA-LCDR-WH** bediendeel is ontworpen voor de **VERSA** en **VERSA Plus** alarmsystemen. Het eenvoudig uit te lezen display en grote knoppen vergroten het comfort bij het dagelijks gebruik, zelfs voor kinderen en ouderen. De ingebouwde proximity kaartlezer (125 kHz) maakt bediening van het systeem mogelijk zonder dat een code onthouden hoeft te worden. Het grote voordeel is het mooie design, waardoor het **VERSA-LCDR-WH** bediendeel in elk interieur past.

- groot en eenvoudig uitleesbaar display
- LED indicaties voor systeem en blok status
- snelle selectie voor de inschakel modes via de speciale knoppen
- PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen te activeren vanaf het bediendeel
- toetsenbord en display achtergrondverlichting
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- indicatie indien geen communicatie met het alarmsysteem
- proximity kaartlezer (125 kHz)
- attractief design



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	139 x 124 x 22 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	30 mA
Maximaal verbruik	65 mA
Gewicht	240 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Veiligheidsklasse conform de EN 50131	Grade 2