

INT-KSG-W

СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА

Сенсорная клавиатура **INT-KSG** не только отличается привлекательным дизайном, но и облегчает ежедневную эксплуатацию систем охранной сигнализации и домашней автоматики, использующих возможности приборов **INTEGRA**. Благодаря МАКРОС-функциям, с помощью одной кнопки можно включить последовательность действий. Таким образом, с ее помощью, можно реализовать, например, комплексные световые сцены.

- большой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображается подробная информация о состоянии системы
- подсветка клавиш для облегчения обслуживания в темных помещениях
- новый интерфейс пользователя для простоты ежедневной эксплуатации
- заставка, отображаемая на дисплее в режиме ожидания, с возможностью индивидуальной настройки
- 4 дополнительных меню (до 16 позиций каждое) и функции быстрого доступа, определяемые установщиком
- МАКРОС-функции для осуществления последовательности команд после прикосновения к одной клавише
- подтверждение прикосновения к отдельной клавише с помощью светодиода и звукового сигнала
- светодиоды, индицирующие состояние системы
- тревоги НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ, вызываемые с клавиатуры прикосновением к определенным клавишам
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с приемно-контрольным прибором
- выпускается в белом (**INT-KSG-W**) и черном (**INT-KSG-B**) корпусе



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	165 мА
Максимальное потребление тока	175 мА
Вес	320 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Габаритные размеры корпуса (ширина x высота x толщина)	143 x 156 x 22 мм