

# MMD-302

## БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон является «первым рубежом защиты». Он оборудован входом для подключения датчика движения рольставни, благодаря чему может сигнализировать попытку открытия антивандальных роллет, оборудованных соответствующими сенсорами. Благодаря **MMD-302**, система охранной сигнализации реагирует на вторжение злоумышленника до того, как тот попадет внутрь защищаемого объекта.

- совместимость с: модулем **MICRA**, приборами **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA 32-WRL LTE**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** и **PERFECTA 64 M** (с подключенным модулем **PERFECTA-RF**), а также контроллерами беспроводной системы **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- поддержка ретранслятора радиосигнала **MRU-300**
- два геркона с возможностью выбора места монтажа
- вход для подключения внешнего датчика движения рольставни
- система управления энергией, обеспечивающая многолетнюю работу извещателя без необходимости замены литиевой батареи CR123A
- тамперная защита – вскрытие корпуса, отрыв от монтажной поверхности



### ТЕХДААННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Максимальное потребление тока	27 мА
Вес	64 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR123A 3В
Потребление тока в режиме готовности	80 мкА
Время работы от батареи (в режиме энергосбережения), лет:	около 3 года
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Чувствительность дополнительного входа NC (нормально замкнутого)	312 мА