

# INT-IORS

## LINIEN- UND AUSGANGSERWEITERUNGSMODUL AN DIN-SCHIENE

Das Modul **INT-IORS** ermöglicht die Erweiterung der Systeme **INTEGRA** und **ACCO NET** um 8 einstellbare Relaisausgänge und 8 Meldelinien mit der Unterstützung der Konfigurationen NO, NC, EOL und 2EOL. Es dient zur direkten Steuerung der 230 V Geräte über die Alarmzentrale **INTEGRA**. Es ist eine ideale Lösung, wenn Sie die Zentrale **INTEGRA** um Automationsfunktionen ergänzen möchten. Es ist auch mit der Zutrittskontrollzentrale **ACCO-NT** kompatibel. Das Modul **INT-IORS** wird an der DIN-Schiene (35mm) montiert.

- Erweiterung des Systems um 8 Meldelinien
- Erweiterung des Systems um 8 Relaisausgänge (direkte Steuerung der 230 V Geräte)
- Montage an der DIN-Schiene (35 mm)
- Betrieb mit dem System **ACCO NET** (ab Ausgabe 1.4)



## TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Umweltklasse gem. EN50130-5                          | II               |
| Max. Anzahl von Meldelinien                          | 8                |
| Max. Anzahl von Ausgängen                            | 8                |
| Max. Luftfeuchtigkeit                                | 93±3%            |
| Max. Stromaufnahme                                   | 350 mA           |
| Spannungsversorgung (±15%)                           | 12 V DC          |
| Gewicht                                              | 300 g            |
| Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung) | 16 A / 230 V AC  |
| Belastbarkeit des Ausgangs +12V                      | 2,5 A / 12 V DC  |
| Ruhestromaufnahme                                    | 35 mA            |
| Abmessungen                                          | 122 x 93 x 58 mm |
| Belegte Anzahl von Modulen 17,5 mm                   | 7                |
| Betriebstemperatur                                   | -10...+55 °C     |