

ROP-401/EU

CÍMEZHETŐ KÉZI JELZÉSADÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

Az **ROP-401** kültéri kézi jelzésadó arra használható, hogy manuálisan riasztást generáljon, amikor tüzet észlelnek. Arra tervezték, hogy az **ACSP-402** intelligens analóg címezhető tűzjelző központjával együtt működjön.

- visszaállítható műanyag lapka
- **ROP-KEY-U** kulcs (csomagban kerül eladásra) ami lehetővé teszi:
 - a tesztelést
 - a visszaállítást
- LED jelzőfény
- kétoldali rövidzár izolátor
- tápellátás az érzékelő hurokról
- opcionális szerelődoboz tartozékként mellékelve
- opcionális védő borítás, ami a véletlen aktiválást gátolja meg – **ROP-FLAP**
- kültéri kivitel



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-25°C...+70°C
Tömeg	180 g
Maximális nedvesség	95%
Áramfogyasztás készenléti üzemben	170 µA
Áramfogyasztás riasztásnál	450 µA
IP fokozat	IP66