

RX-2K

KÉT CSATORNÁS RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

- 2 külön programozható csatorna
- legfeljebb 40 távirányító támogatása
- működési hatótávolság legfeljebb 200 m nyílt terepen
- alacsony akkumulátor szint kijelzés a távirányítóban
- élesítés/hatástalanítás/újraindítás megerősítés
- RS-232 port a programozásra és a távirányítók kezelésére telepített **DLOAD10** programmal



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tápfeszültség	9...16 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	13 mA
Maximális áramfelvétel	50 mA
Tömeg	92 g
Méret	118 x 72 x 24 mm
relé kimenet	2 A / 24 V DC
SS kimenet	500 mA / 12 V DC