

RX-4K

NÉGY CSATORNÁS RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

- 4 külön programozható csatorna
- legfeljebb 340 távirányító támogatása
- működési hatótávolság legfeljebb 200 m nyílt terepen
- alacsony akkumulátor szint kijelzés a távirányítóban
- élesítés/hatástalanítás/újraindítás megerősítés
- RS-232 port a programozásra és a távirányítók kezelésére telepített **DLOAD10** programmal



MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Maximális áramfelvétel	65 mA
Tömeg	108 g
SS kimenet	500 mA / 12 V DC