

PRF-LCD-WRL

TASTIERA LCD WIRELESS PER CENTRALI PERFECTA

PRF-LCD-WRL è una tastiera wireless progettata per l'utilizzo quotidiano delle centrali di controllo **PERFECTA** (dotate di modulo **PERFECTA-RF** o modelli **WRL**). La comunicazione bidirezionale crittografata con la centrale avviene a 433 MHz. Il dispositivo soddisfa i requisiti di sicurezza EN 50131 di Grado 2. I tasti di grandi dimensioni, il display LCD e i LED che indicano lo stato del sistema rendono l'utilizzo del sistema semplice e chiaro per tutti gli utenti. Oltre ai tasti numerici, la tastiera dispone anche di pulsanti per l'attivazione rapida della modalità di inserimento selezionata (giorno, notte, piena) e per l'attivazione di tre allarmi: Panico, Incendio, Ausiliario. Grazie al suo aspetto esteticamente gradevole, PRF-LCD-WRL si integra perfettamente nell'arredamento degli interni protetti dal sistema.

- compatibile con le centrali di controllo **PERFECTA** (dotate di modulo **PERFECTA-RF** o modelli **WRL**)
- Comunicazione radio bidirezionale crittografata a 433 MHz
- ampio e nitido display LCD
- LED che indicano lo stato delle partizioni e del sistema
- Attivazione rapida della modalità di attivazione selezionata tramite tasti funzione.
- Allarmi PANICO, INCENDIO, AUX attivabili dalla tastiera
- display retroilluminato e tasti
- Segnalazione acustica per eventi di sistema selezionati
- fonte di alimentazione:
 - due batterie al litio CR123A da 3 V (necessarie)
 - Alimentatore APS-055 da 5 V CC (opzionale)



SCHEDA TECNICA

Dimensioni del box	139 x 124 x 22 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Peso	280 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 200 m
Batteria	2 x CR123A 3V
Classe ambientale EN50130-5	II
Assorbimento di corrente massimo, batteria BT1	55 mA
Consumo di corrente in standby da batteria BT1	4 µA