

# MZ-1 S

## MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE

MZ-1 S è una morsettiera di distribuzione universale progettata per impianti elettrici a bassa tensione, compresi i sistemi di allarme di sicurezza. Il suo scopo è quello di collegare diversi fili senza doverli saldare il che facilita enormemente il lavoro di installazione. Per una facile identificazione, le connessioni sono numerate.

MZ-1S è dotato di 6 morsettiere a vite con tensione di esercizio massima 24 V AC / DC e corrente fino a 500 mA. Inoltre, il modulo è dotato di un interruttore anti-manomissione che risponde all'apertura del contenitore.

Il modulo MZ-1 con morsetti a vite è disponibile in due versioni, che si differenziano per le dimensioni delle sue morsettiere: **MZ-1 L** (blocchi grandi) e **MZ-1 S** (blocchi piccoli).

- facilità dell'esecuzione dei collegamenti multipli in installazioni a bassa tensione come le centrali di allarme
- morsetti di tipo a vite



## SCHEDA TECNICA

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Numero di morsetti                    | 6               |
| Tensione massima ammessa sui morsetti | 24 V DC/AC      |
| Contatto antimanomissione             | Sì              |
| Dimensioni del box                    | 89 x 28 x 30 mm |
| Dimensioni dei morsetti               | 1,5 x 2,5 mm    |
| Peso                                  | 42 g            |