

INT-SZK-GR

TASTIERA PER CONTROLLO ACCESSI

La tastiera per controllo accessi INT-SZK-GR è progettata per funzionare con le centrali di allarme **INTEGRA** e **CA-64**. Il suo elegante rivestimento ha una forma allungata, i suoi grandi tasti leggibili sono coperti da un coperchio con apertura laterale e i tasti verdi retroilluminati garantiscono un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il dispositivo consente il controllo dell'accesso alla stanza o all'area, il cui ingresso è limitato da una porta con serratura elettrica. Può anche essere utilizzato per il controllo accessi su altri dispositivi dotati di questo tipo di blocco, come ad esempio cancelli.

INT-SZK-GR ha un ingresso per il monitoraggio dello stato della porta, un interruttore antimanomissione e tre LED colorati per indicare lo stato della porta / l'apertura della porta (l'apertura della porta viene inoltre segnalata acusticamente). Utilizzando i tasti corrispondenti, è possibile attivare i tre allarmi - RAPINA, INCENDIO e AUX - direttamente dalla tastiera. I tasti sono retroilluminati per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

- LED di indicazione dello stato della porta
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica di porta aperta
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per controllo dello stato della porta



SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di commutazione massima del relè	24 V
Corrente massima commutata dal relè	2 A
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	144 x 80 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	19 mA
Assorbimento di corrente massimo	65 mA
Peso	163 g